

Rex Plus® II Electronic Watchdog



ED-55



CARACTERÍSTICAS

- Controles en la tapa para acceso fácil.
- Tapa abatible resistente al agua proveer acceso conveniente a los controles.
- Ideal para cabañas, garajes, cobertizos para barcos y casas.
- Huella mínima.
- Selecciones de Sonidos:
 - * Perro 1 → Perro 2 → 2 Perros Juntos
 - * Din → Din Don → Trino
 - * Sirena 1 → Sirena 2
- Mensajes de voz o avisas:
 - * "Warming Up" cuando se aplica energía
 - * "Armed" después del ciclo de calentarse ha completado
 - * "Sonido de gruñido" cuando la unidad esta silenciado
 - * "Armed" cuando sale de silencio
 - * "Please replace batteries" durante el encendido o después de pulsa el botón de silencio.
 - * "Dogs", "Greetings" or "Sirens" cuando mueva el interruptor de selección.
- Altavoz y baterías colocadas bajo en la unidad para estabilidad.
- Alcance de detección: Ajustable hasta 26 pies (alcance reducido a través obstrucciones).
- Anglo de detección: 150 grados.
- Frecuencia: 2.45 GHz.
- Requisitos de poder: cubo de la pared, 12 VDC, 0.6 salida.
- Operación de bacteria (opcional) 6 "C" alcalino (no incluido), 90 días vida típica de batería.
- Salida externa: funciona con el controlador de lámpara de STI, STI-30104
- Garantía limitado de 90 días.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Además del sonido de un feroz perro(s) de ataque, Rex Plus II perro guardián electrónico también ofrece una sirena o un locutor de saludo. Rex Plus II es versátil y brinda una forma excelente de disuadir ladrones, sin los molestos problemas de tener un perro de verdad. Con sus electrónicos ojos de radar, Rex Plus puede "ver" a través de gruesas puertas, paredes y vidrio. Cuando su cable se ha conectado a un tomacorriente standard de 110 VCA, permanecerá de guardia todo el día.

COMO FUNCIONA

Puede elegirse cualquier ubicación donde usted desee detectar movimiento; tal como escondido detrás de la puerta del frente. Conecte a Rex u este comienza a detectar. Cuando detecta movimiento, comienza a emitir el sonido que ha seleccionado. Cuanto más se acerca el intruso, más frecuente y más fuerte se hace el ladrido. Al alejarse el intruso, el ladrido disminuye en intensidad y frecuencia, cesando por completo cuando el movimiento esta fuera de su alcance. Es muy realista y efectivo. También hay una variable función de toque para apagar para silenciar temporalmente cuando contesta una puerta.



**Safety Technology
International, Inc.**

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Toll-free: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road
Park Farm Industrial Estate
Redditch, Worcestershire
B98 0HU England

Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999
Free: 0800 085 1678 (UK)
www.sti-europe.com